اولا : انظمة الاستدلال وهـــي :

١ ـ نظام اثبات المقدمة ، وسوف نرمز له كذا : ( ام ) ، وهو

ص ⟵ ض

ص

اذن ض



٢ ـ نظام نفي النتيجة ، وسوف نرمز له كذا : ( ن ٠ ن ) ، وهـو

ص ⟵ ض

ـض

اذن ـص

٣ ـ نظام القياس الشرطي ، وسوف نرمز له كذا : ( ق ٠ ش ) ، وهـو

ص ⟵ ض

ض ⟵ ظ

اذن ص ⟵ ظ

٤ ـ نظام نفي الترجيح وسوف نرمز له كذا ( ن ٠ ت ) ، وهـو

ص ، ض

ـص

اذن ض

٥ ـ نظام اثبات الترجيح ، وسوف نرمز له كذا : ( ا ٠ ت ) ، وهـو

صُ ⟵ ضِ ٠ ظـ ⟵ طـ

ص ، ظ

اذن ض ، ط

٦ ـ نظام الضم ، وسوف نرمز له كذا : ( ضـم ) ، وهـو

ص ⟵ ض

اذن ص ⟵ ص ض

٧ ـ نظام التبسيط ، وسوف نرمز له كذا " ( ت ) ، وهـو

ص ض

اذن ص

٨ ـ نظام المعية ، وسوف نرمز له كذا : ( م ) ، وهـو

ص

ض

اذن ص ض

٩ ـ نظام الاضافة ، وسوف نرمز له كذا ( ا ض ) ، وهـو

ص

اذن ص ، ض